

ЗУБР



Отвертки аккумуляторные

2 режима работы:

- Автоматический – надави для вращения
- Ручной – вращение по нажатию кнопки

Удобная замена ручной отвертке для:

- электроустановки
- сборки мебели
- ремонта техники
- Мощная и точная
- Регулировка крутящего момента 0.3–5 Нм
- Яркая LED-подсветка

НАДАВИ И КРУТИ

5 Нм	1/4"	1.5 Ач
-------------	-------------	---------------

Макс. крутящий момент

Патрон

Емкость АКБ

МАЛЕНЬКИЙ ИНСТРУМЕНТ – БОЛЬШОЙ ПОМОЩНИК!

УДОБНАЯ ЗАМЕНА РУЧНОЙ ОТВЕРТКЕ!

Отвертка ЗО-4 идеально подходит для электромонтажных работ в качестве замены утомительному ручному вращению винтов, а также для надежной фиксации резьбовых соединений с рекомендованными значениями крутящего момента.

Благодаря точной регулировке с помощью электронной муфты, каждая из настроек крутящего момента может использоваться для следующих операций:



Позиция переключателя	1	2	3	4	5	6
Крутящий момент, Н·м	0.3–0.4	1	2	3.5	4.2	5
Область применения	Затяжка клемм в розетках, выключателях, светильниках	Затяжка винтов при фиксации розеток, выключателей, светильников	Затяжка клемм в бытовых автоматических выключателях (токи 0.5–25 А)	Затяжка клемм в автоматических выключателях (токи 32–63 А)	Затяжка винтов клеммных соединений медных проводников	Фиксация оборудования в электрическом щитке



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Малогабаритный двигатель** с высокими удельными характеристиками
- **Высокий крутящий момент** позволяет надежно, например, зажимать провода в электроустановочных изделиях
- **Естественный хват и интуитивное управление** ускоряют и облегчают работу

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Регулировка крутящего момента** от 0.3 до 5.0 Н·м электронной муфтой
- **Блокировка шпинделя** для ручного подкручивания крепежа
- **Интеллектуальная система оценки параметров батареи** обеспечивает длительный срок службы
- **Современный разъем USB Type-C** для удобной и быстрой зарядки

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Два способа управления** для разных предпочтений
- **Круговая подсветка** для лучшего обзора
- **Индикация заряда батареи**
- **Магнитный фиксатор бит**
- **Удобный кейс** для хранения и переноски

Таблица технических характеристик аккумуляторных отверток



ЗУБР



Артикул	30-4
Макс. напряжение изделия, В	4
Емкость аккумулятора, А·ч	1.5
Макс. крутящий момент, Н·м	5
Частота вращения, об/мин	260
Патрон	HEX 1/4"

Технологии

Регулировка крутящего момента	●
Защита от перегрузки	●
Блокировка шпинделя	●
Включение нажатием	●
Включение переключателем	●
Подсветка	●
Индикатор заряда батареи	●
Магнитное крепление биты	●
Время заряда, мин.	90
Зарядное устройство	импульсное

Комплектация

Провод зарядный, шт.	1
Зарядное устройство, шт.	1
Биты, шт.	-
Удлинитель для бит, шт.	-
Кейс, шт.	-
Габариты, см	19.0 x 8.0 x 5.0
Масса изделия / в упаковке, кг	0.3/0.5



Упаковка: картонная коробка



Артикул	30-4 KH33
Макс. напряжение изделия, В	4
Емкость аккумулятора, А·ч	1.5
Макс. крутящий момент, Н·м	5
Частота вращения, об/мин	260
Патрон	HEX 1/4"

Регулировка крутящего момента	●
Защита от перегрузки	●
Блокировка шпинделя	●
Включение нажатием	●
Включение переключателем	●
Подсветка	●
Индикатор заряда батареи	●
Магнитное крепление биты	●
Время заряда, мин.	90
Зарядное устройство	импульсное



Провод зарядный, шт.	1
Зарядное устройство, шт.	1
Биты, шт.	32
Удлинитель для бит, шт.	1
Кейс, шт.	1
Габариты, см	21.0 x 14.5 x 6.5
Масса изделия / в упаковке, кг	0.3/1.1



Упаковка: картонная коробка + кейс

Особенности конструкции аккумуляторной отвертки ЗО-4



ЗУБР



2 в 1: ручное и автоматическое включение



Колесо регулировки крутящего момента



Круговая подсветка: работа при недостаточном освещении



Кольцо выключателя



Индикация заряда аккумулятора



Патрон HEX 1/4" с магнитным держателем



Переключатель реверса



Надежный хват: резиновое покрытие корпуса



USB Type-C – современный разъем для быстрой зарядки

Комплектация



Зарядное устройство



Кабель USB – USB Type-C

21-0159 / www.zubr.ru



Упаковка: картонная коробка

Особенности конструкции аккумуляторной отвертки ЗО-4 КНЗЗ



ЗУБР



2 в 1: ручное и автоматическое включение



Колесо регулировки крутящего момента



Индикация заряда аккумулятора



Круговая подсветка: работа при недостаточном освещении



Патрон HEX 1/4" с магнитным держателем



Кольцо выключателя



Удобный кейс для хранения и транспортировки



Переключатель реверса



USB Type-C – современный разъем для быстрой зарядки

Комплектация



Набор бит (32 шт.)

- SL3 – 2 шт., SL4 – 2 шт.
- + PH1 – 3 шт., PH2 – 3 шт.
- + PZ1 – 3 шт., PZ2 – 3 шт.

Удлинитель для бит – 1 шт.

- SQ0 – 2 шт., SQ1 – 2 шт., SQ2 – 2 шт.
- HEX3 – 2 шт., HEX4 – 2 шт.
- ★ T10 – 2 шт., T15 – 2 шт., T20 – 2 шт.



Зарядное устройство



Кабель USB – USB Type-C



Упаковка: картонная коробка + кейс